



REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		TF 2	TI 10
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	MHz	5-862 950-2150	5-862 950-2150
Atenuación de derivación	Perte sortie dérivée	Attenuazione di derivazione	Atenuação de derivação	Tap loss	dB 860 MHz db 2300 MHz	<1 <1,5	10 12
Banda de paso	Bande passante	Banda passante	Banda de passagem	Passband	MHz	5-2300	5-2300
Pérdidas de paso	Affaiblissement de passage	Perdite di passaggio	Perdas inserção	Insertion loss	dB 860 MHz db 2300 MHz	-	<2,9 <3,2
Desacoplo entre salidas	Protection entre sorties	Isolamento tra uscite	Isolamento entre as saídas	Isolation between outputs	dB	>25	>25
Perdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	dB 860 MHz db 2300 MHz	>10 >6	>10 >6
Paso de corriente	Passage de courant	Passaggio DC	Passagem de corrente	DC Pass	mA	SAT	-



Pelado cable
 Decoupe câble
 Preparazione cavo
 Descarnado cabo
 Cable stripping

ACCESORIOS ACCESSOIRES ACCESSORI ACESSÓRIOS ACCESSORIES

MTB

Marco para toma
 Façade prise
 Frontalino presa
 Espelho tomada
 Outlet frame



SSB

Soporte superficie para toma
 Support mural prise
 Zoccolo fissaggio presa
 Suporte superficie tomada
 Wall - Mount support

