

PAU'S CON CONECTOR F

PAU 4 · PAU 6 · PAU 8

- ✓ Factor de apantallamiento clase A
- ✓ Paso de corriente en todas las salidas
- ✓ 5-2300 MHz



PAU 4



PAU 6



PAU 8



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		PAU 4	PAU 6	PAU 8
Código		143001	143003	143002
Banda de paso	MHz	5-2400	5-2400	5-2400
Salidas	Nº	4	6	8
Pérdidas de paso	dB 860 MHz	8,1	11	12
	db 2300 MHz	10	14,5	15,5
Desacoplo entre salidas	dB	>20	>20	>20
Pérdidas de retorno	dB	>10	>10	>10
Paso de corriente	mA	800	0,8	800