

AMPLIFICATEUR PROGRAMMABLE AP 8

Programmation complètement automatique en pressant un seul bouton

Configuration intelligent la mieux adaptée à chaque installation

8 filtres UHF programmables

Jusqu'à 7 canaux par filtre (56 MHz)

Option pour supprimer bande LTE

RÉFÉRENCE	AP EASY			
Code	071007			
Entrées		BI/FM	BIII/ DAB	UHF
Bande passante	MHz	47- 108	174- 230	470-790* / 862
Affaiblissement de réflexion	dB	>10	>10	>10
Gain	dB	27	25	50/35*
Réglage	dB	20	20	20
Niveau maximum d'entrée	dB	90	80	45/95
Niveau de sortie DIN 45004B	dBµV	114	114	116
Facteur de bruit	dB	9	4	7
Sélectivité (+ / -16 MHz)	dB	-	-	>16
Secteur	Vac	230 +/-10%		
	Vdc	12/400 mA		

*790 MHz avec LTE ON



COMPRIS

Programmeur PR AP

Pour modifier les paramètres sélectionnée automatiquement par l'amplificateur

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
072002	PR AP	Programmeur AP Easy

