



EKSELANS BY ITS

MANUAL DE USUARIO

SI-3

261037

SIRENA INTERIOR PARA SEKUR IP

V01

INDICE

INTRODUCCIÓN:.....	3
Descripción:.....	3
Características principales.....	3
Contenido del embalaje:.....	3
Partes del equipo:.....	4
Indicaciones luminosas.....	5
Pareado con el panel de la Alarma.....	5
Especificaciones técnicas.....	6

INTRODUCCIÓN:

Descripción:

La Sirena de interior inalámbrica es un accesorio del Sistema de alarma inteligente SEKUR IP. Puede permanecer hasta 3 meses en espera con las 3 x AA baterías. Dotada de microprocesador y dispositivo anti-manipulación, se disparará y mostrará un mensaje push en la App si es manipulado. Así mismo dispone de indicadores que muestran el estado del sistema de alarma. El Sistema avisará cuando su batería esté baja para ser reemplazada.

Características principales

- Volumen máximo 80dB@30cm.
- Distancia de transmisión hasta 200 metros libres de obstáculos.

Contenido del embalaje:

1. 1 x sirena SI-3.
2. 1 x Fuente de alimentación: 1x USB 5V 1A.
3. 2 x Tornillos.
4. 2 x Tacos de plástico.

Partes del equipo:



- 1-Indicador LED.
- 2-Conector de carga.



- 1-Selector de encendido/apagado.
- 2-Botón de reset.
- 3-Botón de test.
- 4-Agujero para tornillos de montaje.
- 5-Baterías.
- 6-Antisabotaje.
- 7-Salida de audio(bocinas).

Indicaciones luminosas

Estado	Armado casa	Armado	Desarmado	SOS
Modos luminosos	Azul encendido	Rojo encendido	Verde encendido	Rojo flash Intenso

Pareado con el panel de la Alarma.

Escanear código QR para parear.

1. Encender sirena y sistema de alarma;
2. Abrir App, clicar "Añadir Accesorio" en "Ajustes Dispositivo";
3. Escanear el código QR de la sirena o adquirirlo desde el álbum si lo tenemos escaneado;
4. Darle un nombre y "Salvar", el emparejamiento se confirmará en la App y la Sirena pitará dos veces.

*Test: Se puede también apretar el botón de "Test" en la App para comprobar si la Sirena se ha emparejado correctamente o no.

1- Tono rápido para cambiar el estado del Sistema.

2- Luz rápida para disparar SOS.

3- Ajuste volumen para tono rápido.

4- Ajuste volumen para SOS.

5- Duración tono Sirena.

Especificaciones técnicas.

Fuente de Alimentación	USB 5V 1A
Batería	3x AA dry cells
Distancia de transmisión	Hasta 200m sin obstáculos
Corriente en espera	≤20 μA
Corriente de trabajo	<350 mA
Volumen Sirena	80dB@30cm
Color lentes	Rojo/Azul
Temperatura de trabajo	-10°C~40°C
Humedad	90%rh (sin condensación)
Anti sabotaje	Soportado
Luz de aviso y tono de ajuste	Soportado
Batería en espera	6 Meses
Material caja	PC+ABS+Anti-UV
Peso	950.7g (sin baterías) 1369.8g (con baterías)
Dimensiones (L*W*H)	240mm*220mm*70mm