

EMETTEURS OPTIQUES A 1GHz E 2,6 GHz TO FP / TO 3 / TO 10

- Ils permettent la distribution des signaux de fréquence radio sur de longues distances, en profitant de la fibre optique.
- Indicateur LED de niveau de sortie optique.

Référence		TO FP	TO 3	TO 10
Code		271003	270001	271002
Entrée RF				
Fréquence	MHz	47 - 1000	30 - 2600	30 - 2600
Planarité	dB	≥ 1	≥ 1	≥ 1
Niveau d'entrée	dBμV	90-70	90-70	90-70
Pertes de retour	dB	≥ 16	≥ 12	≥ 12
Connecteur d'entrée		Type F	Type F	Type F
Sortie optique				
Longueur d'onde	nm	1310	1310	1310
Puissance de sortie optique	dBm	0	3	10
Source de lumière		FP	DFB	DFB
Connecteur optique		SC / APC	SC / APC	SC / APC
Alimentation	Vdc	12	12	12
Consommation	W	2,9	2,9	3,9
Température de fonctionnement	°C	-20...+55	-20...+55	-20...+55

