

AMPLIFICADOR DE APARTAMENTO **AA 20 L2**  
 AMPLIFICATEUR D'INTERIEUR **AA 20 L2**  
 AMPLIFICATORE DA INTERNO **AA 20 L2**  
 AMPLIFICADOR DE APARTAMENTO **AA 20 L2**  
 INDOOR AMPLIFIER **AA 20 L2**



REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		AA 20 L2
Código	Code	Codice	Código	Code		111006
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs	<b>N.</b>	1
Salidas	Sorties	Uscite	Saídas	Outputs	<b>N.</b>	2
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	<b>MHz</b>	47 -694
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	<b>dB</b>	20
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	<b>dB</b>	15
Perdidas canal de retorno	Pertes canal retour	Perdite canale di ritorno	Perdas canal de retorno	Return path loss	<b>dB</b>	-
Nivel de salida DIN 45004B	Niveau de sortie DIN 45004B	Livello d'uscita DIN 45004B	Nível de saída DIN 45004B	Ouput level DIN 45004B	<b>dBµV</b>	2 x 104
Pérdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	<b>dB</b>	>10
OUT / IN Pass					<b>Vdc</b>	-
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	<b>dB</b>	<4
Alimentación	Secteur	Alimentazione	Alimentação	Mains voltage	<b>Vac</b>	230 ±10%
Consumo de potencia	Consommation électrique	Consumo energetico	Conumo de energia	Current consumption	<b>W</b>	2,2

1.



**[ES]** Fijar el amplificador a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados y realizar las conexiones

**[FR]** Fixer le boîtier au mur. Se servir de la cheville et la vis fournies. Faire les connexions

**[IT]** Fissare l'amplificatore al muro con i tasselli e le viti fornite in dotazione. Effettuare i collegamenti

**[PT]** Fixar o amplificador para a parede usando as buchas e parafusos fornecidos. Fazer as conexões

**[EN]** Fix the amplifier to the wall using the plugs and screws supplied. Make connections

2.



**[ES]** Conectar el amplificador a la corriente. El led deberá encenderse


**[FR]** Raccordez l'amplificateur au courant électrique. La led doit s'allumer

**[IT]** Collegare l'amplificatore alla corrente. Il led si dovrà illuminare

**[PT]** Ligue o amplificador para o fornecimento de energia. O LED deve acender

**[EN]** Connect the amplifier to the mains. The LED should light on

3.



**[ES]** Conectar a la salida de la central un medidor de nivel y regular la ganancia necesaria

**[FR]** Brancher à la sortie de la centrale un mesureur de niveau et régler le gain nécessaire

**[IT]** Collegare all'uscita dell'amplificatore, un misuratore di segnale e regolare il guadagno

**[PT]** Conecte-se à saída do amplificador um medidor de nível e ajuste o ganho necessário

**[EN]** Connect a signal meter to the output and adjust the necessary gain