

AMPLIFICATEURS DE LIGNE TER/SAT

AL 302 ICT L1 · AL 302 ICT L2

- ✓ Versions 4G/5G
- ✓ Niveau de sortie élevé
- ✓ Effet de la distorsion d'intermodulation faible
- ✓ Réglage par entrée du gain, atténuation et de la pente
- ✓ Sortie Test (-30dB)



AL 302 ICT L1



AL 302 ICT L2

DONNEES TECHNIQUES

Modèles		AL 302 ICT L1		AL 302 ICT L2	
		TER	SAT	TER	SAT
Référence		102001		102017	
Entrées		TER	SAT	TER	SAT
Bande de Fréquence	MHz	47-790	950-2150	47-694	950-2150
Gain	dB	35	40	35	40
Atténuation	dB	20	15	20	15
Pente		12	8	12	8
Niveau de sortie		120	120	120	120
Pertes de retour	dB	> 10	> 8	> 10	> 8
Facteur de bruit	dB	< 4	< 6	< 4	< 6
Sortie TEST	dB	-30		-30	
Alimentation	Vac	90-264		90-264	
Consommation	mA	350		350	