

AMPLIFICATORI DI LINEA

AL 302 ICT L1 • AL 302 ICT L2

- ✓ Eccellente livello di uscita con riduzione degli effetti di intermodulazione
- ✓ Regolazione del guadagno e amplificazione indipendente degli ingressi.
- ✓ Uscita di prova (-30dB)



AL 302 ICT L1



AL 302 ICT L2

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		AL 302 ICT L1		AL 302 ICT L2	
		TER	SAT	TER	SAT
Codice		102001		102017	
Ingressi		TER	SAT	TER	SAT
Gamma di frequenza	MHz	47-790	950-2150	47-694	950-2150
Guadagno	dB	35	40	35	40
Regolazione	dB	20	15	20	15
Pendenza		12	8	12	8
Livello di potenza		117	120	117	120
Perdita di ritorno	dB	> 10	> 8	> 10	> 8
Figura di rumore	dB	< 4	< 6	< 4	< 6
Uscita TEST	dB	-30		-30	
Alimentazione	Vac	90-264		90-264	
Consumo centrale	mA	350		350	