

AM 352 · 051042



## Amplificatore da palo a 2 ingressi

### DESCRIZIONE

Amplificatore da palo a 2 ingressi: VHF (-1 dB) / UHF (470-694 MHz). Guadagno: 36 dB. Livello di uscita (DIN 45004B): 110 dBμV. Alimentazione: 12 Vdc. Con passaggio di corrente DC sugli ingressi UHF. Filtro 5G ad alto reiezione



### PUNTI DI FORZA

- Ottimo rapporto tra guadagno e livello di uscita
- Filtro 5G ad alta fattore di reiezione
- Passacorrente DC commutabile
- Design compatto per un'installazione rapida e semplice



## CARATTERISTICHE

| ARTICOLO                                  |      | AM 352 |         |
|-------------------------------------------|------|--------|---------|
| Codice                                    |      | 051042 |         |
| Ingressi                                  |      | VHF    | UHF     |
| Gamma di frequenza                        | MHz  | 47-240 | 470-694 |
| Guadagno                                  | dB   | -1     | 36      |
| Regolazione                               | dB   | -      | 15      |
| Livello di uscita<br>(DIN45004B)          | dBuV | -      | 110     |
| Figura di rumore                          | dB   | -      | <3      |
| Tensione di alimentazione                 | Vdc  | 12     |         |
| Assorbimento di corrente                  | mA   | 40     |         |
| Passo di corrente<br>commutabile 0/12 Vdc |      | -      | ✓       |