

AMPLIFICATORI DA PALO

AMS 302 L · AMS 303 L

Lte

- ✓ Amplificazione separata
- ✓ Regolazione guadagno indipendente
- ✓ Alimentazione 12 Vdc
- ✓ Ottimo rapporto guadagno / livello di uscita
- ✓ Bassa figura di rumore
- ✓ Scatola in plastica ABS, IP 23, con coperchio autoportante e chiusura per cavi coassiali
- ✓ Amplificatore basculante per un semplice collegamento dei cavi



AMS 302 L



AMS 303 L

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		AMS 302 L		AMS 303 L		
Codice		051013		051014		
Ingressi		VHF	UHF	VHF	UHF	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	47-230	470-790	47-230	470-790	470-790
Guadagno	dB	20	30	20	30	30
Regolazione	dB	15	15	15	15	15
Livello di uscita (DIN 45004B)	dBμV	110		110		
Figura di rumore	dB	<3	<2	<3	<2	<2
Tensione di alimentazione	Vdc	12		12		
Assorbimento	mA	180		180		