



EKSELANS BY ITS

## DERIVATEURS AVEC CONNECTEUR F DF 2XX / DF 4XX / DF 8XX

Facteur de blindage classe A

Passage DC sur la ligne principale

5-2300 MHz

| RÉFÉRENCE                    |             | DF 212 | DF 216 | DF 220 | DF 224 | DF 412 | DF 416 | DF 420 | DF 424 | DF 816 | DF 820 | DF 824 |
|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Code                         |             | 142001 | 142002 | 142003 | 142004 | 142005 | 142006 | 142007 | 142008 | 142009 | 142010 | 142011 |
| Bande passante               | MHz         | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 |
| Sorties                      | N°          | 2      | 2      | 2      | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 8      | 8      | 8      |
| Perte sortie dérivée         | dB (+/-1)   | 12     | 16     | 20     | 24     | 12     | 16     | 20     | 24     | 16     | 20     | 24     |
| Affaiblissement de passage   | dB 860 MHz  | <2,2   | <1,6   | <1,1   | <1     | <3,2   | <1,8   | <1,5   | <1,3   | <3,8   | <1,9   | <1,4   |
|                              | dB 2300 MHz | <3,5   | <2,6   | <2,6   | <2,3   | <4,5   | <3,5   | <2,1   | <2     | <4,9   | <3,2   | <2,1   |
| Protection entre sorties     | dB          | >20    | >20    | >20    | >20    | >20    | >20    | >20    | >20    | >20    | >20    | >20    |
| Affaiblissement de réflexion | dB          | >10    | >10    | >10    | >10    | >10    | >10    | >10    | >10    | >10    | >10    | >10    |
| Passage de courant           | mA          | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |



DF 2XX



DF 4XX



DF 8XX