

MCA 353 · 061010



Micro-amplificateur à 3 entrées

DESCRIPTION

Micro-amplificateur à 3 entrées : VHF (47-240 MHz) / 2xUHF (470-694 MHz). G : -1 dB (VHF) / 2x32 dB (UHF). Niveau de sortie (DIN 45004B) : 110 dBμV. Alimentation commutable de 12 Vcc dans les entrées UHF1 et UHF2. Classe A. Avec filtre de haute réjection 5G



POINTS FORTS

- Idéal pour les petites installations de télévision hertzienne
- Mélange VHF passif et amplification UHF réglable (2x UHF)
- Alimentation à distance pour préamplificateurs (12 Vcc, commutable entre UHF1 et UHF2)
- Filtre 5G à haut rejet
- Alimentation électrique à haut rendement et à faible consommation d'énergie
- Conception compacte
- Classe A



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE		MCA 353		
Code		061010		
Données d'entrée		VHF	UHF 1	UHF 2
Gamme de fréquences	MHz	47 - 240	470 - 694	470 - 694
Gain	dB	-1	32	32
Règlement	dB	-	15	15
Niveau de sortie	dBμV	-	110 (DIN 45004B)	110 (DIN 45004B)
Perte de retour	dB	>10		
Facteur de bruit	dB	-	<3	
Alimentation commutable du préamplificateur (0/12 Vcc)	mA	-	150	150
Tension d'alimentation	Vac	230 ±10%		
Consommation	W	<5		