

# MICRO AMPLIFICATEUR LARGE BANDE AVEC FILTRE 5G

## MCA 402 L2

Ltè2

- ✓ Convient pour amplifier les signaux terrestres de petites et moyennes installations collectives
- ✓ Taille ultra compacte
- ✓ Contrôle de gain indépendant pour chaque entrée
- ✓ Télé-alimentation pour préamplificateurs (AL 23)
- ✓ Alimentation à haut rendement
- ✓ Classe A



MCA 402 L2

## DONNEES TECHNIQUES

MODELE	MCA 402 L2		
Référence	061008		
Entrées	VHF	UHF	
Bande de fréquences	MHz	47-230	470-694
Gain	dB	32	40
Atténuation	dB	17	16
Niveau de sortie (DIN 45004B)	dBμV	117	114
Pertes de retour	dB	>15	
Facteur de bruit	dB	<4	
Tension d'alimentation	Vac	230 ±10%	
Courant de passage du commutateur 12V	mA	-	100
Puissance consommée	W	2,2	