


AMPLIFICADOR DE LINEA **MCAL 381 LR**  
 AMPLIFICATEUR DE LIGNE **MCAL 381 LR**  
 AMPLIFICATORE DI LINEA **MCAL 381 LR**  
 AMPLIFICADOR DE LINHA **MCAL 381 LR**  
 LINE AMPLIFIER **MCAL 381 LR**



REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		MCAL 381 LR
Código	Code	Codice	Código	Code		061007
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs	Nº	1
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	MHz	5-65 / 87-790
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	dB	≤-2 / 32-38
Regulación	Regulation	Regolazione	Regulação	Regulation	dB	20
Nivel de salida IMD -35 dB	Niveau de sortie IMD -35 dB	Livello d'uscita IMD -35 dB	Nível de saída IMD -35 dB	Ouput level IMD -35 dB	dBµV	114
Pérdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	dB	>10
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	dB	<4
Alimentación	Secteur	Alimentazione	Alimentação	Mains voltage	V/Hz	230 +/-10%
Consumo	Consommation	Consumo	Consumo	Consumption	W	2,5

1.



-Fijar el amplificador a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados y realizar las conexiones

*-Fixer le boîtier au mur. Se servir de la cheville et la vis fournies. Faire les connexions*

-Fissare l'amplificatore al muro con i tasselli e le viti fornite in dotazione. Effettuare i collegamenti

*-Fixar o amplificador para a parede usando as buchas e parafusos fornecidos. Fazer as conexões*

-Fix the amplifier to the wall using the plugs and screws supplied. Make connections

2.



-Conectar el amplificador a la corriente. El led deberá encenderse


*-Raccordez l'amplificateur au courant électrique. La led doit s'allumer*

-Collegare l'amplificatore alla corrente. Il led si dovrà illuminare

*-Ligue o amplificador para o fornecimento de energia. O LED deve acender*

-Connect the amplifier to the mains. The LED should light on

3.



-Conectar a la salida de la central un medidor de nivel y regular la ganancia necesaria

*-Brancher à la sortie de la centrale un mesureur de niveau et régler le gain nécessaire*

-Collegare all'uscita dell'amplificatore, un misuratore di segnale e regolare il guadagno

*-Conecte-se à saída do amplificador um medidor de nível e ajuste o ganho necessário*

-Connect a signal meter to the output and adjust the necessary gain