

# AMPLIFICATEURS D'APPARTEMENT

**AA 20 L2 · AA 412 L2**

- ✓ Excellent ratio Gain/Niveau de sortie
- ✓ Facteur de bruit réduit
- ✓ Faible consommation
- ✓ LED d'indication de fonctionnement
- ✓ Classe A

**Ek**

**EKSELANS BY ITS**



AA 20 L2 · AA 412 L2

## DONNEES TECHNIQUES

MODELES		AA 20 L2	AA 412 L2
Référence		111006	111007
Entrée	N°	1	1
Sorties	N°	2	4
Bande de fréquences	MHz	47-694	47-694
Gain	dB	20	12
Atténuation	dB	15	18
Voie de retour	dB	-	-
Niveau de sortie (DIN 45004B)	dB $\mu$ V	2 x 104	4 x 100
Pertes de retour	dB	>10	>12
Facteur de bruit	dB	<4	<4
Tension d'alimentation	Vac	230 $\pm$ 10%	
Puissance consommée	W	2,2	2,2