

# AMPLIFICADORES DE APARTAMENTO

## AA 20 L2 · AA 412 L2

- ✓ Excelente relação ganho / nível de saída
- ✓ Baixo factor de ruído
- ✓ Baixo consumo
- ✓ Indicador LED de funcionamento
- ✓ Classe A



AA 20 L2 · AA 412 L2

## TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		AA 20 L2	AA 412 L2
Código		111006	111007
Entradas	Nº	1	1
Saídas	Nº	2	4
Frequências	MHz	47-694	47-694
Ganho	dB	20	12
Regulação	dB	15	18
Perdas canal de retorno	dB	-	-
Nível de saída (DIN 45004B)	dBµV	2 x 104	4 x 100
Perdas de retorno	dB	>10	>12
Figura de ruído	dB	<4	<4
Alimentação	Vac	230 ±10%	
Consumo	W	2,2	2,2