

MICRO AMPLIFICATORI DA APPARTAMENTO

QuiCoax®

AA QC 211 · AA QC 182

LA SOLUZIONE
PERFETTA PER
QUALUNQUE
SCENARIO

- ✓ Dimensioni ultra compatte
- ✓ Grande facilità di montaggio solo pochi secondi
- ✓ Connessione rapida QuiCoax senza necessità di connettori
- ✓ Struttura in zama Quicoax ad elevata schermatura
- ✓ Indicatore di funzionamento a LED
- ✓ Sistema QuiCoax all'avanguardia per una connessione ancora più facile
- ✓ Il suo livello di uscita molto elevato consente la gestione di livelli di segnale differenti senza intermodulare



AA QC 211



Installazione in cassette di derivazione da 80x80mm

01



Riduce al minimo il **tempo di installazione**

02



Non necessita di utensili per l'installazione

03



Garantisce una **connessione eccellente** e **minimizza lo spazio**

04



Elimina l'utilizzo di **connettori** e i **relativi costi**

05



QuiCoax è il nuovo **standard di connessione**



TABLA TÉCNICA

ARTICOLO		AA QC 211	AA QC 182
Codice		111011	111012
Entrata	N.	1	1
Uscite	N.	1	2
Frequenze	MHz	47 -694	47 -694
Guadagno	dB	21	18
Regolazione	dB	10	10
Livello di uscita DIN 45004B	dB μ V	114	2 x 110
Perdita di ritorno	dB	>10	>10
Figura di rumore	dB	<3	<3
Alimentazione	V	100-240	100-240
Consumo di energia	W	0,9	0,9