

---

# AMPLIFICATEUR CATV

---

## AC 118 R

- ✓ Passage du courant entre sortie et entrée commutable
- ✓ Regolazione del guadagno e tilt indipendente
- ✓ Canale di ritorno passivo
- ✓ Schermatura Classe A
- ✓ Housing in zama con dissipatore
- ✓ LED indicatore di funzionamento
- ✓ Compatibile con sistema EKOAX per la distribuzione di internet su cavo coassiale



EKSELANS BY ITS



AC 118 R

## DONNEES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE		AC 118 R
Code		102006
Entrées	N.	1
Bande passante	MHz	87 - 1000
Gain	dB	38
Réglage	dB	20
Egalisation	dB	18
Niveau de sortie (DIN 45004B)	dB $\mu$ V	118
Affaiblissement de réflexion	dB	>16
Facteur de bruit	dB	<7,5
Sorties	N.	1 + TEST
Voie de retour	MHz	5-65
Gain	dB	$\leq$ 2
GENERAL		
Secteur	Vac / Hz	187-250 / 50-60
Consommation	W	<5
Mesures	mm	175 x 100 x 52