

# AMPLIFICATORE CATV

## AC 118 R

- ✓ Passage du courant entre sortie et entrée commutable
- ✓ Regolazione del guadagno e tilt indipendente
- ✓ Canale di ritorno passivo
- ✓ Schermatura Classe A
- ✓ Housing in zama con dissipatore
- ✓ LED indicatore di funzionamento
- ✓ Compatibile con sistema EKOAX per la distribuzione di internet su cavo coassiale



EKSELANS BY ITS



AC 118 R

## TABELLA TECNICA

| ARTICOLO                         |             | AC 118 R        |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| Codice                           |             | 102006          |
| Ingressi                         | N.          | 1               |
| Frequenze                        | MHz         | 87 - 1000       |
| Guadagno                         | dB          | 38              |
| Regolazione                      | dB          | 20              |
| Tilt                             | dB          | 18              |
| Livello d'uscita<br>(DIN 45004B) | dB $\mu$ V  | 118             |
| Perdite di ritorno               | dB          | >16             |
| Figura di rumore                 | dB          | <7,5            |
| Uscite                           | N.          | 1 + TEST        |
| Canal ritorno                    | MHz         | 5-65            |
| Guadagno                         | dB          | $\leq 2$        |
| GENERAL                          |             |                 |
| Alimentazione                    | Vac /<br>Hz | 187-250 / 50-60 |
| Consumo                          | W           | <5              |