



EKSELANS BY ITS

AMPLIFICADOR DE LINEA **AL 351 TS**  
 AMPLIFICATEUR DE LIGNE **AL 351 TS**  
 AMPLIFICATORE DI LINEA **AL 351 TS**  
 AMPLIFICADOR DE LINHA **AL 351 TS**  
 LINE AMPLIFIER **AL 351 TS**



REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		AL 351 TS	
Código	Code	Codice	Código	Code		102002	
Entrada	Entrée	Ingresso	Entrada	Input		TER + SAT	
Frecuencias	Plage de Fréquences	Intervallo di frequenze	Gama de frequências	Frequency range	<b>MHz</b>	47-790	950-2150
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	<b>dB</b>	30-40	32-40
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	<b>dB</b>	20	15
Nivel de salida DIN 45004B	Niveau de sortie (DIN 45004B)	Livello di uscita (DIN 45004B)	Nível de saída (DIN 45004B)	Output level (DIN 45004B)	<b>dBµV</b>	117	120
Pérdidas de retorno	Pertes de retour	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	<b>dB</b>	>10	
Figura de ruido	Figure de bruit	Figura di rumore	Figura ruído	Noise figure	<b>dB</b>	7	
Salida de TEST	Sortie de TEST	Uscita TEST	Saída TEST	TEST output	<b>dB</b>	-30	
Alimentación	Alimentation	Alimentazione	Alimentação	Feeding	<b>Vac / Hz</b>	230 ±10% / 50-60	
Consumo máx.	Consommation électrique	Consumo energetico	Conumo de energia	Power consumption	<b>W</b>	5	



Montaje conector F Assemblage de connecteur F Montaggio connettore F Montagem de conector F F connector assembly

