

AMPLIFICATORI DA PALO

AM 313 easy mAgnek
AM 283 easy mAgnek

Ltè2

- ✓ Grande facilità di installazione grazie al sistema di fissaggio magnetico incorporato
- ✓ Montaggio con una sola mano
- ✓ Compatibile con qualsiasi supporto o palo sul mercato
- ✓ Facile, comodo e sicuro per lavorare in quota
- ✓ Sistema brevettato ed esclusivo EK
- ✓ Eccellente rapporto guadagno/livello di uscita
- ✓ Basso rumore
- ✓ Ampio margine di tensione di alimentazione
- ✓ Valigetta in plastica ABS, IP 23, con coperchio autoportante e chiusura per cavi coassiali
- ✓ Amplificatore girevole per una facile connessione



AM 313 EASY MAGNEK · AM 283 EASY MAGNEK
Bloccaggio magnetico brevettato ed esclusivo Ek

TABELLA TECNICA

RIFERIMENTO		AM 313 easy magnek			AM 283 easy magnek		
Codice		051019			051020		
Ingressi		VHF	UHF	SAT	LOG (VHF+UHF)	UHF	SAT
Gamma di frequenza	MHz	47-230	470-694	950-2350	47-230 + 470-694	470-694	950-2350
Guadagno	dB	20	31	-2	20-28	28	-2
Regolazione	dB	18	18	-	18-18	18	-
Livello di uscita (DIN 45004B)	dBμV	112			112		
Figura di rumore	dB	<3,5			<6		
Tensione di alimentazione	Vdc	12-24			12-24		
Consumo energetico		-	-	√	-	-	√
Power consumption	mA	≤ 90			≤ 90		