

AMPLIFICADOR DE MASTRO

AM 313 easy mAgnek
AM 283 easy mAgnek

Ltè2

- ✓ Grande facilidade de instalação graças ao sistema de fixação magnética incorporado
- ✓ Montagem com uma só mão
- ✓ Compatível com qualquer suporte ou mastro do mercado
- ✓ Fácil, confortável e mais seguro para trabalhar em altura
- ✓ Sistema easy mAgnek patentado e exclusivo EK
- ✓ Excelente relação ganho/nível de saída
- ✓ Baixo fator de ruído
- ✓ Caixa de plástico ABS com largura otimizada com tampa autoportante e fecho para cabos.
- ✓ Amplificador giratório para facilidade de conexão.



AM 313 EASY MAGNEK · AM 283 EASY MAGNEK

Pré-fixação magnética exclusiva Ek

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		AM 313 easy magnek			AM 283 easy magnek		
Código		051019			051020		
Entradas		VHF	UHF	SAT	LOG (VHF+UHF)	UHF	SAT
Faixa de frequência	MHz	47-230	470-694	950-2350	47-230 + 470-694	470-694	950-2350
Ganho	dB	20	31	-2	20-28	28	-2
Regulação	dB	18	18	-	18-18	18	-
Nível de saída (DIN 45004B)	dBμV	112			112		
Figura de ruído	dB	<3,5			<6		
Tensão de alimentação	Vdc	12-24			12-24		
Passagem de corrente		-	-	✓	-	-	✓
Consumo de energia	mA	≤ 90			≤ 90		