

AMPLIFICADOR DE MASTRO

AM 322 easy mAgnek

AM 402 easy mAgnek

Ltè2

- ✓ Grande facilidade de instalação graças ao sistema magnético incorporado
- ✓ Montagem com uma só mão
- ✓ Compatível com qualquer suporte ou mastro de mercado
- ✓ Fácil, confortável e seguro para trabalhar em alturas
- ✓ Sistema easy mAgnek EK patenteado e exclusivo
- ✓ Excelente relação entre ganho / nível de saída
- ✓ Baixo factor de ruído
- ✓ Caixa de plástico ABS com largura otimizada com tampa auto-sustentável e fecho para cabos
- ✓ Amplificador inclinável para facilitar ligação



AM 322 EASY MAGNEK · AM 402 EASY MAGNEK

Pré-fixação magnética exclusiva Ek

TABELA TÉCNICA

REFERENCIA		AM 322 easy magnek		AM 402 easy magnek	
Código		051017		051018	
Entradas		UHF	UHF	VHF	UHF
Margem de frequências	MHz	470-694	470-694	47-230	470-694
Ganho	dB	32	32	28	40
Regulação	dB	18	18	18	18
Nível de saída (DIN 45004B)		114		114	
Figura de ruído	dB	<6		<2,5	
Tensão de alimentação	Vdc	24		24	
Passagem de corrente		ON/OFF		-	
Consumo de corrente	mA	≤ 70		≤ 70	