

ALIMENTATORE RETRO TV



FA QC 24 · FA QC 242
FA QC 12 · FA QC 122

- ✓ Alimentatore switching ad elevate prestazioni
- ✓ Dimensioni ultra compatte
- ✓ Installazione in scatole di derivazione 80 x 80 mm
- ✓ Grande facilità di montaggio in appena pochi secondi
- ✓ Connessione rapida QuiCoax senza necessità di connettori né utensili.
- ✓ Scatola in zama QuiCoax altamente schermata.
- ✓ Indicatore di funzionamento a LED
- ✓ **Sistema QuiCoax di ultima generazione per una connessione ancora più semplice**

Ek EKSELANS BY ITS



FA QC 242



Installazione in scatola di derivazione da 80 x 80mm

01



Reduce al mínimo el tiempo de instalación

02



Non necessità di strumenti

03



Garantisce un'eccellente connessione e minimizza lo spazio di ingombro

04



Elevato fattore di schermatura CLASSE A +10dB su tutta la banda

05



Elimina l'uso di connettori e il relativi costi associati

06



QuiCoax, il nuovo Standard di Connessione



TABELLA TECNICA

RIFERIMENTO		FA QC 24	FA QC 242	FA QC 12	FA QC 122
Codice		053003	053004	053001	053002
Ingressi	N°	1	2	1	2
Frequenze	MHz	47-1000	47-1000	47 - 2150	47 - 2150
Perdite di passaggio	dB	<2	<4	<2	<4
Tensione di ingresso	Vdc	24	24	12 / 13-18	12
Corrente massimo	mA	150	150	300	300
Alimentazione	Vac	100/240	100/240	100/240	100/240
Dimensioni	mm	62 x 60 x 22			