

FILTRI LTE

FE 694E

5G

- ✓ Filtro di reiezione della banda Lte2 per installazione esterna
- ✓ Bassa perdita nella banda passante
- ✓ Grande rifiuto nelle bande Lte
- ✓ Ingresso / uscita reversibile
- ✓ Dimensioni compatte



FE 694E

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		FE 694E
Codice		031030
Banda passante	MHz	5 - 694
Perdite di passaggio	dB 5-680MHz dB 694 MHz dB 750 MHz	<2 <3 >60
Connettori		2x F hembra
Passaggio DC	mA	300
Applicazione		Exterior
Dimensioni	mm	82 x 70 x 46

