


FILTROS LTE **FI 686**
 FILTRES LTE **FI 686**
 FILTRI LTE **FI 686**
 FILTROS LTE **FI 686**
 LTE FILTERS **FI 686**



REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		FI 686
Banda de paso	Bande passante	Banda passante	Banda de passagem	Passband	MHz	5 - 686
Pérdidas de paso	Affaiblissement de passage	Perdite di passaggio	Perdas inserção	Insertion loss	dB 5-678 MHz dB 686 MHz dB 690 MHz dB 694 MHz dB 698 MHz	<1 <3,5 <10 >18 >20
Banda rechazada	Bande réjectée	Attenuazione banda LTE	Banda de rejeição	Stop band	MHz	694-862
Conectores	Connecteurs	Connettori	Conectores	Connectors		1x F Hembra/Female 1x F Macho/Male
Paso de corriente	Passage de courant	Passaggio DC	Passagem de corrente	DC Pass	mA	300
Uso típico	Utilisation typique	Uso tipico	Uso típico	Typical application		Interior Indoor