

LNBs

LNB SATCR

Lte2

✓ LNB SatCR + 2 legacy + TV mix

Ek

EKSELANS BY ITS



LNB SATCR

INFORMAZIONI TECNICHE

ARTICOLO		LNB SATCR
Codice		022020
Tipo		TER mix + Universal twin + SatCR
Connettori		1x TER + 1x Satcr + 2x Legacy
Frequenza di ingresso	GHz	10,7 - 11,7 / 11,7 - 12,75
Carrier SatCR	MHz	1210 / 1420 / 1680 / 2040
Numero massimo di utenti SatCR	N.	4
Frequenza O.L.1	GHz	9,75
Frequenza O.L.2	GHz	10,6
Stabilità O.L.	dB	±1,5 dB (-35...+60°C)
Frequenza di uscita B1	MHz	950 - 1950
Frequenza di uscita B2	MHz	1100 - 2150
Guadagno	dB	60 (min)
Figura di rumore	dB	1 (max)
Rumore di fase	dBc / KHz	-90 / 10
Pianura del canale	dB / MHz	±0.75 / 26
Pianura di banda	dB	±3
Segnale indesiderato in banda	dBm	-60 (max)
Reiezione tra polarità	dB	22 (min)
Perdita di inserzione	MHz / dB	5-806 / -3 (Typ)
Impedenza di uscita	Ohm	75
Alimentazione / Controllo polarità	Vdc	11-14 (V) - 16-20 (H)
Consumo	mA / V	200 / 11-20
Temperatura operativa	°C	-35...+60
DiSEqC	KHz	22 ±4
Filtro Lte / 4G		✓
Doppio schermo		✓