

LNBS

LNB SATCR

Lte2

√ LNB SatCR + 2 legacy + TV mix

Ek

EKSELANS BY ITS



LNB SATCR

INFORMAÇÃO TÉCNICA

REFERÊNCIA		LNB SATCR
Código		022020
Tipo		TER mix + Universal twin + SatCR
Conectores		1x TER + 1x Satcr + 2x Legacy
Freqüência entrada	GHz	10,7 - 11,7 / 11,7 - 12,75
Portadoras SatCR	MHz	1210 / 1420 / 1680 / 2040
Número máximo de usuários SatCR	N.	4
Freqüência O.L.1	GHz	9,75
Freqüência O.L.2	GHz	10,6
Estabilidade O.L.	dB	±1,5 dB (-35...+60°C)
Freqüência saída B1	MHz	950 - 1950
Freqüência saída B2	MHz	1100 - 2150
Ganho	dB	60 (min)
Figura ruído	dB	1 (max)
Ruído fase	dBc / KHz	-90 / 10
Plenitude do canal	dB / MHz	±0,75 / 26
Plenitude da banda	dB	±3
Espúrias em banda	dBm	-60 (max)
Rejeição entre polaridades	dB	22 (min)
Perdas de inserção	MHz / dB	5-806 / -3 (Typ)
Impedância de saída	Ohm	75
Alimentação / Control polar.	Vdc	11-14 (V) - 16-20 (H)
Consumo	mA / V	200 / 11-20
Temperatura de operação	°C	-35...+60
DiSEqC	KHz	22 ±4
Filtro Lte / 4G		√
Dupla blindagem		√