

MICRO CENTRAL AMPLIFICADOR MÉDIA POTÊNCIA

MCA 402 L2

Lte2

- ✓ Indicado para amplificação de sinais terrestres em instalações colectivas de pequena e média dimensão
- ✓ Tamanho compacto
- ✓ Regulação de ganhos independente para cada entrada
- ✓ Tele alimentação para préamplificadores
- ✓ Fonte de alimentação de alta eficiência



MCA 402 L2

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA	MCA 402 L2	
Código	061008	
Entradas	VHF	UHF
Frequências	MHz	47-230 470-694
Ganho	dB	32 40
Regulação	dB	17 16
Nível de saída DIN 45004B	dBμV	117 114
Perdas de retorno	dB	>15
Figura de ruído	dB	<4
Alimentação	Vac	230 ±10%
Passo de corrente 12V	mA	- 100
Consumo	W	2,2