

MICRO CENTRAL DE LÍNEA

MCAL 381 LR



- ✓ Canal de retorno pasivo
- ✓ Aislamiento Clase A
- ✓ Caja de zamak con disipador de calor
- ✓ Indicación LED de funcionamiento
- ✓ Compatible con sistema Ekoax de distribución de internet por cable coaxial



MCAL 381 LR



MCAL 381 LR ABIERTO

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		MCAL 381 LR
Código		061007
Entradas	Nº	1
Frecuencia	MHz	5-65 / 87-1000
Ganancia	dB	-2 / 26-32
Regulación	dB	20
Nivel de salida DIN 45004B	dBµV	114
Pérdidas de retorno	dB	>10
Figura de ruido	dB	<4
Alimentación	Vac	230 +/-10%
Consumo	W	2,5