
MODULADOR DBL

MD A

- ✓ Fácil selección del canal de salida mediante display
- ✓ Toda banda (47 - 862 MHz)
- ✓ Multi estándar
- ✓ Alto nivel de salida
- ✓ Entradas audio L y R
- ✓ Mezcla señales TV



MD A



CSR



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		MD A
Código		121001
Entradas	Nº	2 x AUDIO + VIDEO
Regulación audio	dB	0-14
Salidas RF	Nº	1
Frecuencias	MHz	47-862
Standards		B/G/D/K/H/I/L/M/N
Regulación	dB	15
Nivel de salida	dBµV	90
Pérdidas banda de paso	MHz/ dB	47-862/2 862-2150/4
Alimentación	Vac	230 +/-10%
Consumo	W	2,5

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
123001	CSR	Cable Scart / 3 x RCA