
MODULADOR DBL

MD A

- ✓ Fácil selección através display
- ✓ Toda banda (47 - 862 MHz)
- ✓ Multi standard
- ✓ Alto nível de saída
- ✓ Entradas de áudio L e R
- ✓ Mistura de sinais de TV



MD A



CSR

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		MD A
Código		121001
Entradas	Nº	2 x AUDIO + VIDEO
Regulação audio	dB	0-14
Sáidas RF	Nº	1
Frequência	MHz	47-862
Standards		B/G/D/K/H/I/L/M/N
Regulação	dB	15
Nível de saída	dBµV	90
Perdas de passagem	MHz/ dB	47-862/2 862-2150/4
Alimentação	Vac	230 +/-10%
Consumo de corrente	W	2,5

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
123001	CSR	Cabo Scart / 3 x RCA