

ENCODER / MODULADOR COFDM HD

MD HD EASY

- ✓ Excelente qualidade de modulação MER ≥ 35 dB
- ✓ Resolução até 1080p
- ✓ Indicação de fonte HDMI activa
- ✓ Menu rápido. Ajuste fácil mediante teclas, do canal e atenuação.
- ✓ Programação avançada através de programa PC

Ek EKSELANS BY ITS



MD HD EASY



CHD



HDM 90



HDM 90F



TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		MD HD EASY
Código		122008
Entrada		HDMI
VÍDEO		
Resolução de vídeo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compressão de vídeo		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compressão de áudio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULAÇÃO		
Processamento DVB		NIT, PID
Configurações DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frequência de saída	MHz	170-230 & 470-862
Canal de saída	N.	5...12 + 21...69
Nível de saída	dBµV	>80
Atenuação	dB	0...15
MER	dB	≥33
Banda de frequências	MHz	6, 7, 8
Constelação		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
GERAL		
Tensão de alimentação	Vdc	+5Vdc
Consumo de energia	W	<5
Tamanho	mm	150 x 99 x 46
Peso	g	215

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
125001	CHD	Cale HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adaptador HDMI macho-HDMI fêmea 90°
165010	HDM 90F	Adaptador HDMI macho-HDMI fêmea 90° plano

- As especificações e design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- Este produto está em conformidade com os requisitos de marcação CE. A declaração de conformidade está disponível no site www.ek.plus