

PAU'S AVEC CONNECTEUR F

PAU 4 · PAU 6 · PAU 8

- ✓ Facteur de blindage classe A
- ✓ Passage DC des sorties vers l'entrée
- ✓ 5-2300 MHz



PAU 4



PAU 6



PAU 8



DONNEES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE		PAU 4	PAU 6	PAU 8
Code		143001	143003	143002
Bande passante	MHz	5-2400	5-2400	5-2400
Sorties	N°	4	6	8
Affaiblissement de passage	dB 860 MHz	8,1	11	12
	db 2300 MHz	10	14,5	15,5
Protection entre sorties	dB	>20	>20	>20
Affaiblissement de réflexion	dB	>10	>10	>10
DC Pass	mA	800	0,8	800